



Central VW16Z LT

Código: 3.01.00.0050 Placa de circuito impresso

NCM: 8531.90.00

Peso: 0,26 kg

Medidas: 9,5 x 17 x 4,8 cm (A x L x P)

Código: 3.01.00.0047 Kit com caixa ABS

NCM: 8531.10.90


Peso: 0,82 kg

Medidas para caixa ABS: 30 x 26 x 9 cm (A x L x P)



Anatel: 02457-21-04635 (VW16Z_HW50)

Zonas na placa	16 (8+8), expansível até 128 zonas
Partições	8 partições independentes
Senhas (Usuários)	100, expansível
Buffer	2048 eventos
Fonte	Full range 110V / 220V (90V ~ 240Vac)
Temperatura de operação	-40°C a +50°C (sem condensação)
Consumo	120mA
Saídas programáveis (PGM)	2 / 100mA cada (disponibiliza negativo), expansível
Sirene	2.5A / 13.6V ~ 14.0V, expansível
Sirene 2	PGM 1 pode funcionar como sirene 2
Saída auxiliar	1.2A / 13.6V ~ 14.0V
Bateria	13.6V ~ 14.0V (teste de bateria a cada 60 s)
Fusível da bateria	5A (proteção contra inversão)
Sensores com fio	12V – NF e/ou NA (configuração individual por zona)
Resistência de loop de zonas	200 Ω
Tempo de abertura dos sensores	0.5s (programável)
Barramento	Aceita até 8 periféricos (todos os periféricos da linha VIAWEB) + 24 autogerenciáveis (consultar modelos)
Saída/entrada serial	Sim
Programação	Teclado e VIAWEB Download
Comunicação por rádio	-----
Linha telefônica	Sim
Sensor de linha telefônica	Sim
Número de telefone	Até 4 (monitoramento e/ou usuário final)
IP (Ethernet)	-----



DHCP	-----
Plug and Play	-----
Página WEB Integrada	-----
GPRS	-----
Bandeja para SIM Cards	-----
Medidor de consumo de dados	-----
SMS	-----
Monitoramento	Envio de eventos para até 3 destinatários
Criptografia	-----
Autenticação	-----
Aplicativos compatíveis	-----
Ajuste de horário	-----
Atualização de firmware	Cabo serial
Tamper da central (3.03.00.0003)	Detecta abertura da tampa e caixa retirada da parede (vendido separadamente)
Endereço no barramento	001