



## Teclado 128 Plus

Código: 3.02.00.0052

NCM: 8531.90.00

Peso: 0,26 kg

Medidas: 15,5 x 10,5 x 3 cm (A x L x P)



Display LCD	16 x 2 – Backlight azul
Visualização de zonas	128
Senhas (Usuários)	64
Grupos de usuários	Sim, 8 grupos para senhas e controles (funções, horários e dias da semana para cada grupo)
Usuário altera sua própria senha	Sim
Zonas na placa	1 – Fio azul
Saídas programáveis (PGM)	1 – Fio azul
Dreno de corrente da PGM	-100mA
Alimentação	12 V
Consumo	60 mA
Distância máxima da central	900 m
Sensor com fio	12 V – NF e/ou NA
Resistência de loop de zonas	200 Ω
Tempo de abertura dos sensores	0.5s (programável)
Agendas	Sim, 34 agendas avançadas
Condições Supervisionadas	Sim, 15 condições supervisionadas
Possibilidade de restringir a visualização das partições e zonas	Sim
Possibilidade de restringir o acesso às partições	Sim
Teclas especiais	Sim, 10 teclas. Ativa/desativa PGM, arme rápido, envia evento, dispara a sirene e envia evento
Zonas com Chime	Sim – bip no teclado ao passar na frente do sensor
Teclas rápidas	Sim. Emergência silenciosa, alarme e incêndio
Teclado somente desarma	Sim
Volume do Buzzer	Configurável
Nível do Backlight do display	Configurável
Nível do Backlight das teclas	Configurável
Endereços no barramento	032 a 039