



Expansor de Automação VW-DIN

Código: 3.03.00.0175


NCM: 8531.10.90

Peso: 0,315 kg

Medidas da caixa ABS: 9 x 16 x 7,5 (A x L x P)



Padrão de fixação	Quadro de distribuição elétrica (trilho DIN)
Entradas (zonas)	4 (ampliável para 8), expansível
Partições	-----
Senhas (Usuários)	-----
Buffer	-----
Fonte	-----
Consumo	105 mA em repouso, 225 mA com todos os relés atracados
Saídas programáveis (PGM)	4 com relé de 10A cada, expansível
Sirene	-----
Saída auxiliar	-----
Bateria	-----
Fusível da bateria	-----
Sensores com fio	12V – NF e/ou NA (configuração individual por zona)
Resistência de loop de zonas	200 Ω
Tempo de abertura dos sensores	0.5s (programável)
Barramento	-----
Agendas	Sim, 34 agendas avançadas
Condições Supervisionadas	Sim, 15 condições supervisionadas
Saída/entrada serial	Sim
Programação	-----
Comunicação por rádio	-----
Linha telefônica	-----
Sensor de linha telefônica	-----
Número de telefone	-----
IP (Ethernet)	-----
DHCP	-----
Plug and Play	-----



Página WEB Integrada	-----
GPRS	-----
Bandeja para SIM Cards	-----
Medidor de consumo de dados	-----
SMS	-----
Monitoramento	-----
Criptografia	-----
Autenticação	-----
Aplicativos compatíveis	-----
Ajuste de horário	-----
Atualização de firmware	Cabo serial
Endereços no barramento	002 a 009